

## 2021 Jeep Grand Cherokee L

### Démarrage d'appoint

**Mise en garde :**

Le non-respect de ces directives de démarrage d'appoint peut entraîner des blessures ou des dommages la propriété en raison de l'explosion de la batterie.

**Avertissement :**

Ne pas suivre cette procédure pourrait se traduire par des dommages au circuit de charge du véhicule d'appoint ou de celui dont la batterie est déchargée.

**Nota :** *Durant le branchement, assurez-vous en tout temps que les extrémités non utilisées des câbles volants ne se touchent pas ou ne touchent pas l'un ou l'autre des véhicules.*

### Connexion des câbles volants

1. Branchez une extrémité du câble volant positif (+) à la borne positive (+) de la batterie déchargée du véhicule.
2. Branchez l'autre extrémité du câble volant positif (+) sur la borne positive (+) de la batterie d'appoint.
3. Branchez l'extrémité du câble volant négatif (-) sur la borne négative (-) de la batterie d'appoint.
4. Branchez l'autre extrémité du câble volant négatif (-) à un point de masse adéquat du moteur du véhicule en panne (toute partie métallique nue du moteur) loin de la batterie et du système d'injection de carburant.

**Mise en garde :** Ne branchez pas le câble volant sur la borne négative (-) de la batterie d'appoint. Cela produirait une étincelle électrique qui pourrait faire exploser la batterie ou causer des blessures graves. Utilisez seulement le point de masse spécifique, n'utilisez aucune autre partie métallique exposée.

**Avertissement :** Ne pas faire tourner le moteur de l'autre véhicule au-delà de 2 000 tr/m. Cela ne produit aucun avantage, gaspille le carburant et risque d'endommager le véhicule.

5. Démarrez le moteur du véhicule qui possède la batterie d'appoint, laissez-le tourner au ralenti pendant quelques minutes, puis démarrez le moteur du véhicule dont la batterie est déchargée. Si vous utilisez une batterie portable d'amorçage, avant de démarrer le véhicule, attendez quelques secondes après avoir effectué le branchement.
6. Une fois que le moteur a démarré, retirez les câbles de connexion dans l'ordre inverse, tel qu'il est décrit ci-dessous :

---

## Débranchement des câbles volants

1. Débranchez l'extrémité négative (-) du câble volant de la borne négative (-) éloignée du véhicule dont la batterie est déchargée.
2. Débranchez l'autre extrémité du câble volant négatif (-) de la borne négative (-) de la batterie d'appoint
3. Débranchez l'extrémité positive (+) du câble volant de la borne positive (+) de la batterie d'appoint
4. Débranchez l'autre extrémité du câble volant positif (+) de la borne positive (+) éloignée du véhicule dont la batterie est déchargée.
5. Réinstallez le couvercle de protection sur la borne positive (+) éloignée du véhicule dont la batterie est déchargée.

Si vous devez souvent effectuer un démarrage d'appoint pour faire démarrer votre véhicule, faites inspecter la batterie et le circuit de charge par votre concessionnaire autorisé.

### **Avertissement :**

**Les accessoires qui peuvent être branchés sur les prises de courant du véhicule tirent leur alimentation de la batterie du véhicule, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés (par exemple, les téléphones cellulaires, etc.). Lorsqu'ils sont branchés assez longtemps et que le moteur est à l'arrêt, la batterie du véhicule peut se décharger suffisamment pour voir sa durée de vie écourtée ou même pour empêcher le moteur de démarrer.**