

Démarrage d'appoint

Mise en garde!

Le non-respect de ces directives de démarrage d'appoint peut entraîner des blessures ou des dommages à la propriété en raison de l'explosion de la batterie.

Avertissement!

Ne pas suivre cette procédure pourrait se traduire par des dommages au circuit de charge du véhicule d'appoint ou de celui dont la batterie est déchargée.

Préparations pour un démarrage d'appoint :

1. Serrez fermement le frein de stationnement, puis placez le commutateur d'allumage à la position OFF.
 2. Mettez hors tension tous les dispositifs électriques du le véhicule.
 3. Si vous utilisez un autre véhicule pour le démarrage d'appoint, stationnez le véhicule à portée des câbles volants, serrez le frein de stationnement et assurez-vous que le contact est coupé.
-

Mise en garde!

Ne laissez pas les véhicules se toucher, car il pourrait se produire une mise à la masse et des blessures pourraient en résulter.

Connexion du câble

Procédez comme suit pour effectuer une procédure de démarragesecours :

1. Branchez une extrémité du câble volant positif (+) à la borne positive (+) de la batterie déchargée du véhicule.
 2. Branchez l'autre extrémité du câble volant positif (+) sur la borne positive (+) de la batterie d'appoint.
 3. Branchez l'extrémité du câble volant négatif (-) sur la borne négative (-) de la batterie d'appoint.
 4. Branchez l'autre extrémité du câble volant négatif (-) à la borne négative éloignée du véhicule dont la batterie est déchargée.
-

Mise en garde!

Ne branchez pas le câble volant sur la borne négative (-) de la batterie déchargée. Cela produirait une étincelle électrique qui pourrait faire exploser la batterie ou causer des blessures graves. Utilisez seulement le point de masse spécifique, n'utilisez aucune autre partie métallique exposée.

5. Démarrez le moteur du véhicule qui possède la batterie d'appoint, laissez le tourner au ralenti pendant quelques minutes, puis démarrez le moteur du véhicule dont la batterie est déchargée. Si vous utilisez une batterie portable d'amorçage, avant de démarrer le véhicule, attendez quelques secondes après avoir effectué le branchement.
6. Une fois que le moteur a démarré, retirez les câbles de connexion dans l'ordre inverse, tel qu'il est décrit dessous :

Débranchement du câble

1. Débranchez le câble volant négatif (-) du point de masse négatif (-) du moteur du véhicule en panne.
2. Débranchez le câble volant négatif (-) de la borne négative (-) de la batterie d'appoint.
3. Débranchez le câble volant positif (+) de la borne positive (+) de la batterie d'appoint.
4. Débranchez le câble volant positif (+) de la borne positive (+) de la batterie déchargée du véhicule et replacez les volets ou capuchons protecteurs sur les bornes.

Si vous devez souvent avoir recours à un démarrage d'appoint, faites inspecter la batterie et le circuit de charge par votre concessionnaire autorisé.

Avertissement!

Les accessoires qui peuvent être branchés sur les prises de courant du véhicule tirent leur alimentation de la batterie du véhicule, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés (par exemple, les téléphones cellulaires, etc.). Lorsqu'ils sont branchés assez longtemps et que le moteur est à l'arrêt, la batterie du véhicule peut se décharger suffisamment pour voir sa durée de vie écourtée ou même pour empêcher le moteur de démarrer.